

# XTAR T2

## EDC vrecková LED baterka s nabíjaním cez USB-C

### Návod na obsluhu

#### Základný popis

Magnetická zadná čiapka  
Otvor na ručné lano  
Odnímateľná rukoväť  
Silikónové tlačidlo  
Nabíjacie rozhranie USB typu C  
Indikátor napájania  
Biele svetlo (CREE XP-G3).

#### Predstavenie produktu

T2 je mini vrecková malá baterka s magnetickým držiakom, ľahko odnímateľná, dobre prenosná, povrch jemný, protišmykový, jednoduchý a moderný dizajn. Rozhranie USB typu C pre efektívne a pohodlné nabíjanie. Ovládanie je veľmi jednoduché, s jediným silikónovým tlačidlom na zapínanie, nastavenie jasů a prepínanie režimov. Zábleskový režim, tri stupne bieleho svetla a tri stupne režimu mesačného svitu zvyšujú použiteľnosť.

#### Funkcie produktu

Hoci T2 má veľkosť dlane, je nezvyčajné:

- Vstavané nabíjateľné batérie eliminujú problémy pri zháňaní nových vymeniteľných batérií
- Ľahké stláčanie spínača vhodné aj pre deti a starších
- Sedem režimov: 3 štandardné režimy, 3 režimy mesačného svitu a režim blesku
- Uzamknutie spínača, zlepšuje bezpečnosť pri prenášaní a preprave baterky
- Rozhranie USB typu C so silikónovým uzáverom pre efektívne a pohodlné nabíjanie
- Odnímateľný klip a magnet na zadnej časti zlepšuje možnosti nosenia
- Pamäťová funkcia, pohodlnejšie na používanie
- Nabíjanie automatické, v prípade nízkeho stavu batérie bliká červené svetlo, ako výzva pre nabitie
- Kryt odolný voči opotrebeniu a špine
- Hliníkové telo, pevné a odolné

## Tabuľka parametrov

### parameter

Model	T2						
Režim	Režim bieleho svetla			Režim mesačného svitu			Zábleskový režim
	Nízke svetlo	Stredné svetlo	Silné svetlo	Nízke svetlo	Stredné svetlo	Silné svetlo	blesk
Jas	50lm	130lm	650lm	2lm	4lm	6lm	650lm
Trvanie	4,2hor	1,5hod	26min	45 hodín	30hody	22,4 hodín	/
Skúšky odolné voči pádu	1,5m						
Vstavaný typ batérie	Jedna Li-Ion batéria 10380						
Nabíjacie napätie	5V						
Dĺžka nabíjania	109min						
veľkosť	14,8 mm (priemer) x 75 mm (dlhý).						
hmotnosť	29,5 g						

Poznámka: Tento výrobok nie je vodotesný a mal by sa používať tak, aby sa zabránilo kontaktu s vodnými zdrojmi.



### Ovládanie

#### 1. Nabíjanie

Pri nabíjaní sa rozsvieti neprerušené zelené svetlo na spínači a pri plnom nabití sa zmení na neprerušenú modrú.




#### 2. Uzamknúť / odomknúť

Poznámka: Aby ste zabránili náhodnému spusteniu tejto baterky, zapnite režim uzamykacieho kľúča, keď sa nepoužíva.

Uzamknúť kľúč	odmoknúť
Kliknite  5-krát rýchlo	Kliknite znova rýchlo  5 krát
Indikátor trikrát zabliká na zeleno a kľúč zámku sa aktivuje	Biele svetlo trikrát bliká a úspešne sa odomkne

#### 3. V stave odomknutia, stlačenie klávesu režimu bieleho svetla

Činnosť prepínača tlačidla pri stave odomknutia pre režim bieleho svetla

Režim bieleho svetla		
Stlačte a podržte tlačidlo 	Kliknúť 	Stlačte a podržte tlačidlo 
Zapnutie a vstup do režimu bieleho svetla	Prepnutie jasového stupňa Nízke a stredné zvýraznenie (slučka)	Vypnutie

#### 4. V stave odomknutia fungujú stlačenia klávesov v režime Moonlight

Činnosť prepínača tlačidla pri stave odomknutia pre režim mesačného svitu

Režim mesačného svitu		
Rýchle dvojité kliknutie 	Kliknúť 	Stlačte a podržte tlačidlo 
Vstúpte do režimu mesačného svitu	Prepnutie jasového stupňa Nízke a stredné zvýraznenie (slučka)	Vypnutie

#### 5. V stave odomknutia je operácia stlačenia klávesu v režime flash

Tento režim môže byť použitý pre obranu, atď. Záblesky z bateriek môžu spôsobiť, že útočník pocíti závraty a osobnú obranu, keď sa použije na obranu.

Zábleskový režim	
Rýchly trojitý klik 	Stlačte a podržte tlačidlo 
Vstúpte do režimu blesku	Ukončenie a vypnutie

**Stroboskop sebaobrany**

Self-defense stroboskop môže byť použitý pre núdzové, sebaobranu a ďalšie. Keď sa používa na sebaobranu, stroboskopové svetlo môže dočasne oslepiť útočníka a môže zastaviť hrozbu.

## 6. Pamäťová funkcia


Tento výrobok má pamäťovú funkciu, to znamená, že baterka automaticky vstúpi do zariadenia jas použitého v predošlom režime po jeho opakovanom zapnutí, používateľ nemusí opakovať nastavenie.

## Popredajný servis

Bezplatná záruka je na 2 roky. Ak sa problém vyskytne po 2 rokoch, zabezpečíme bezplatnú opravu, ale za použité diely účtujeme poplatok. Predajca vás pred opravou upozorní na materiál alebo súvisiace prepravné poplatky.

## Odkazy na boj proti falšovaniu

1. Zoškrabte štítok proti falšovaniu na obale, aby ste získali 18 číslic.
2. Zadajte číslo na stránke dotazu na webovej stránke [www.xtar.cn](http://www.xtar.cn) (kontaktujte nás - vyšetrovanie proti falšovaniu).

 Upozornenie: Nesmerujte baterku do očí, pretože to môže spôsobiť vážne zranenie alebo slepotu v dôsledku nesprávneho používania.

## Informácie o spoločnosti

Shenzhen Aixta Electronics Co, Ltd  
Adresa: 5. poschodie New River Road, komunita Mugu, ulica Pinghu, okres Longgang, Shenzhen, provincia Guangdong  
PSČ:518111  
Oficiálna webová stránka:[www.xtar.cn](http://www.xtar.cn)  
E-mail:[info@xtar.cc](mailto:info@xtar.cc)  
Telefón:(-86) 755-25507076  
Fax:(-86) 755-25507076

Autorizovaný distribútor pre Slovenskú republiku č.00012385

VAKA SMART IDEA

[www.vaka.sk](http://www.vaka.sk)

[obchod@vaka.sk](mailto:obchod@vaka.sk)